M series LED控制器

M4/M8

RF WIRELESS

挂墙安装

ISO9001:2008 质保5年 RoHS COMPLIANT FC CE (EMC, R&TTE)

M系列LED控制器兼容8台不同功能的遥控器（专利技术），用一台接收器即可体验到调光、调色温、RGB、RGBW控制，满足客户不同的需求；通过RF遥控器可以进行速度/亮度调节，自定义任意色，静态颜色选择以及各种动态灯光变化效果。

1. 技术参数:

RGBW遥控器:

- 型号: M4/M8
- 工作电压: 3V DC(battery CR2032)
- 工作频率： 433.92MHz
- 遥控距离: 40~50米
- 工作温度: -30℃~55℃
- 重量(净重)： 42克

RGBW恒压接收器:

- 型号： M4-5A
- 输入电压: 5~24V DC
- 最大负载电流: 5A×4路 最大20A
- 最大负载功率: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)
- 工作温度: -30℃~55℃
- 重量（净重）: 125克

2. 产品尺寸:



遥 控 器



遥控底座





接 收 器

3. ID学习方法

出厂遥控器与接受器已经配对好，如果不慎删除了，可以通过下面方法学习：

学习ID：短按一下接受器M4-5A学习键，运行灯变为常亮，再按M4/M8遥控器任意按键，运行灯快闪几下，学习成功。

删除ID：长按接收器M4-5A学习键5秒，删除成功。

注： 接收器最多可以学习10个遥控器，可以是相同或者不相同的遥控器。

4. 接收控制器部件说明：

5. 遥控器操作说明:

休眠功能：当M4触摸遥控器30s无人操作后，可自动进入待机状态以延长电池使用时间，再次操作4个按键中任意1个即可唤醒。



M4



M8

M4变化模式选择列表

序号	变化模式	说明	序号	变化模式	说明
1	静态红色	亮度可调	7	静态白色	亮度可调
2	静态绿色	亮度可调	8	三色跳变	速度/亮度可调
3	静态蓝色	亮度可调	9	七彩跳变	速度/亮度可调
4	静态黄色	亮度可调	10	三色渐变	速度/亮度可调
5	静态紫色	亮度可调	11	七彩渐变	速度/亮度可调
6	静态青色	亮度可调	12	静态黑色	白光可开关和调亮度

6. 连线示意图:

例1: 连接12V灯具, 可负载1~240W(5AX4CHX12V).



例2: 连接24V灯具, 可负载1~480W(5AX4CHX24V).



更新日期：2015.11.12